

<b>SCHEMA TECNICA</b>	<b>TEATRO B.ASIOLI</b>	
Adress (indirizzo)	Corso Cavour, 9 42015 Correggio - RE	
Management (Direzione)	Alessandro Pelli (dirett.) Sara Rasori (ammin.) Fabio Bisi (custode)	0522 637813- fax 632681  339 8430687
Technical director (direttore tecnico)	Daide Cavandoli	339 3505826
Seating Capacity /capacità	499	
Stalls (platea)	176	
Balcony (balconata)	43	
Auditorium Floor (Tipo pavimento sala)	LEGNO	
Stage Floor (pavimento palco)	LEGNO	
Stage Width (larghezza palco)	13,50 mt	
Stage Depth (profondità palco)	13,80 mt totale - utile graticcia 10,60 mt	
Stage slope (declivio)	4%	
Orchestra pit seats (N. POSTI)	16	
Dance floor (tappeto danza)	si 9 mt X 9 mt	
Legs/Wings (quinte)	nr 10	
Grid - lineset high grin (graticcia)	italian wood	
Grid width (larghezza graticcia)	13 mt	
Grid depth (profondità graticcia)	10,60 mt	
Grid height (altezza graticcia)	13,60 mt	
Weight-capacity on single point of grid (peso supportato da graticcia per punto)	kg 300 x 1 m2	
Stage level (altezza dal piano platea)	1,44 mt	
Proscenium width (larghezza boccascena)	9,20 mt	
Proscenium height (altezza boccascena)	9,50 mt	
House curtain (sipario)	manuale	
Soft goods (dotazioni)	ropes (corde)	nr 136 mazzi
	lighting bars and pipes americane e cantinelle	nr 10 stangoni allum. 3 m nr 10 stangoni allum. 6 m
	hemp ropes (corde canapa)	nr 136 mazzi sez.8-sez.10-sez.12
	teflon sprockets (rocchetti legno volanti)	nr 50
	Motorized flylines (tiri motorizzati)	nr 3 americane luci n.14 circuiti cadauna
Dressing rooms (camerini)	nr 9	
Toilet (bagni)	si	
Shower	si	
Laundry (lavanderia)	no	
Loading dock (scarico)	sul fondo palco al centro	
<b>Stage lighting equipment (impianto luci palco)</b>		
Additional power on stage (allacciamento corrente palco)	Morsettiera cavi unipolari -70kw 380v - 3 fasi, neutro,terra.	
Lighting Console	Tango adb - 48 canali	
Dimmer	Memopack ADB 42 can. 2,3 KW 6 can. 5 KW	
Circuits in auditorium (circuiti in sala)	nr 36	
Circuits on stage (circuiti in palco)	nr 76	
Outlets (prese)	LINEA ELETTRICA LUCI n.9 prese 32A 5p. n.3 prese - 16A 220V	RETE ELETTRICA AUDIO n.1 presa- 63 A 5p n.2 prese- 32A 220v n.5 prese -16a 220v

House lighting equipment (impianto luci sala)	comando in regolata dal palcoscenico e dalla postazione regia	
spots (fari)	10 sagomatori, 10 domino, 30 pc	
<b>CABLAGGI AUDIO</b>	Ciabatta fonica 48 canali xlr (cannon) 34 linee ingresso 8 linee uscita.	
impianto audio	2 mic. tavolo, 2 mic. radio, lettore cd, lettore/reg. cassette, mixer 4 can. + aux., 2 casse	